



20004603

MODULO ESPANSIONE 2 RELE' 10A DA INCASSO O GUIDA DIN

Interfaccia 2 uscite relè 10A NO/NC configurabili con unico comune di riferimento. Ideale per il comando di tapparelle o luci. Non adatto al comando di lampade fluorescenti, a LED o carichi gravosi. Da collegare su uscite a transistor 24VDC (ad esempio art.20004601 o art.20046502). Montaggio da incasso o guida DIN. Dimensioni 42x42x18mm (1 modulo DIN).



20004603

MODULO ESPANSIONE 2 RELE' 10A DA INCASSO O GUIDA DIN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio ad incasso:	Si
Montaggio su guida DIN:	Si

FUNZIONI

Gestione tapparelle/veneziane:	Si
Uscite no/nc configurabili:	Si
Gestione luci:	Si

DATI GENERALI

Altezza (mm):	42
Larghezza (mm):	18
Profondità (mm):	42
Temperatura di funzionamento (°C):	5 ÷ 40

COMPATIBILITÀ

Sistema automazione domestica:	Si
--------------------------------	----

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Moduli DIN (n°):	1
------------------	---

CARATTERISTICHE TECNICHE

Assorbimento massimo di corrente (mA):	30
Numero di uscite:	2
Tipo uscita:	